

# Garantieschein- Garantiebedingungen



Für Ihr Elektrozaungerät

## Agrargigant A1

übernehmen wir

### 3 Jahre Garantie

zu folgenden Bedingungen:

Für Ihr Elektrozaungerät leisten wir 3 Jahre ab Verkaufsdatum.

Das Verkaufsdatum ist durch diesen ordnungsgemäß vom Fachhändler ausgefüllten Garantieschein nachzuweisen.

Alle während dieser Zeit auftretenden Mängel oder Schäden, die auf Material- oder Fabrikationsfehler zurückzuführen sind, werden von uns kostenlos beseitigt, wenn das Gerät ausreichend frankiert eingeschendet wird.

Die Garantieverpflichtung erlischt, wenn am Gerät ohne unsere ausdrückliche Genehmigung Eingriffe des Käufers oder unbefugter Dritter vorgenommen wurden, wenn Anschluß an falsche Betriebsspannung erfolgt ist oder bei Schäden, die auf höhere Gewalt (Blitz- und Wasserschäden usw.) zurückzuführen sind.

## Elektrozaungerät: **Agrargigant A1**

Verkaufsdatum: \_\_\_\_\_ Nr.: \_\_\_\_\_

Stempel/Unterschrift: \_\_\_\_\_

Zur **Ausführung von Kundendienstarbeiten** senden Sie das Gerät **gut verpackt und ausreichend frankiert** mit genauem Absender und Fehlerangabe an unten stehende Anschrift. **Beachten Sie, daß unfreie Sendungen nicht angenommen werden können!**

**AgrarGIGANT GmbH - Oberrege 24 - D-26931 Elsfleth**  
Telefon: 04404-953330 - Telefax: 04404-9533323  
email: info@agrargigant.de - Internet: www.agrargigant.de

86514A\_BAL\_A1\_AGRARGIGANT.p65

# Bedienungsanleitung für Elektrozaungerät



## Agrargigant A1

Best. Nr.: Z078



### Verpackungseinheit:

- 1 Elektrozaungerät Agrargigant A1
- 1 Warnschild „Vorsicht Elektrozaun“ Agrargigant
- 1 Satz Zaun- und Erdkabel
- 1 Bedienungsanleitung mit Garantiekarte



## Montage

Das Gerät **Agrargigant A1** kann wahlweise in einen vorhandenen Kasten, an einem Holzpfehl oder an einer Wand **senkrecht hängend** montiert werden. Achten Sie in jedem Fall darauf, daß das Gerät nicht im Wasser liegt oder hängt oder überflutet werden kann. Stellen Sie eine einwandfreie Erdverbindung her, indem Sie

an einer möglichst feuchten Stelle in unmittelbarer Nähe des Zauns zwei Erdpfähle in einem Abstand von mindestens einem Meter tief einschlagen und

die Erdpfähle untereinander und mit dem Erd-Anschluß des Weidezaungerätes mit einem korrosionsbeständigen Leiter verbinden.

Stellen Sie eine Verbindung zum Zaun her, indem Sie

das mitgelieferte Zaunanschlußkabel mit der Ringöse am Zaun-Anschluß des Weidezaungerätes unterklemmen und

die Herzklemme des Zaunanschlußkabels am Zaun befestigen.

Stellen Sie nun die Verbindung zum 12V-Akku her:

achten Sie auf richtige Polung der Anschlußklemmen

bei richtiger Polung und ordnungsgemäß geladenem Akku blinkt die grüne Gerätekontrolle am Elektrozaungerät auf und das Gerät gibt regelmässige Hochspannungsimpulse ab.

## Betriebsspannung / Akkuversorgung

Ihr **Agrargigant A1** ist zum Anschluss an eine batteriebetriebene Stromversorgung mit 12V Gleichspannung geeignet. Im Regelfall schliessen Sie das Gerät an einen Bleiakku 12V an. Beachten Sie dabei folgende Punkte:

wenn die grüne Geräte-Kontrolle nach Anschluß des Gerätes nicht aufblinkt und das Gerät nicht arbeitet, ist entweder

- der Akku nicht ordnungsgemäß geladen oder
- der Akku nicht zum Betrieb geeignet oder
- das Gerät ist defekt.

Blei-Säure-Akkus müssen auch bei Nichtbenutzung im Abstand von 6 Monaten nachgeladen werden.

halten Sie die Pole und die Polklemmen sauber und fetten Sie die Pole leicht mit einem handelsüblichen, säurefreien Polfett.

## Gerätekontrolle

Das **Agrargigant A1** verfügt über eine Gerätekontrolle:

die grüne Gerätekontrolle blinkt bei jedem ausgelösten Schlag kurz auf, sie zeigt das einwandfreie Arbeiten der Elektronik an.

## Sicherheits- und Betriebshinweise

Oftmals sind es Kleinigkeiten, die, wenn sie nicht beachtet werden, zu Betriebsstörungen und Gefährdungen führen können. Beachten Sie daher unbedingt folgende Punkte:

verwenden Sie nur hochleitfähige Zaunlitzen. Minderwertige Ware ist wegen der hohen Leistung des **Agrargigant A1** nicht geeignet.

das **Agrargigant A1** ist nicht für empfindliche Tiere geeignet.

bauen Sie Ihren Zaun stabil auf, verhindern Sie, daß sich ein Tier im Zaun verfangen kann. Bei Dauereinwirkung können irreversible Schäden entstehen!

überprüfen Sie den Zustand Ihres Zauns und Ihres Gerätes täglich

der Betrieb an Netzvorsatzgeräten ist nicht statthaft

Ihr Elektrozaungerät erreicht seine volle Leistung nur bei einwandfreien Erdungsverhältnissen.

## Hinweise zur Fehlersuche und Behebung

Sollten beim Anschluss an den Elektrozaun auf dem Zaun keine Hochspannungsimpulse anliegen und keine Hütewirkung eintreten, wobei das Elektrozaungerät aber scheinbar normal arbeitet, gehen Sie zur Lokalisierung der Ursache wie folgt vor:

Überprüfen Sie zunächst den Zustand der Batterie. Sollte hier kein Fehler festzustellen sein, messen Sie die Zaunspannung am Zaun mit einem handelsüblichen Zaunspannungsmesser. Wird hier keine Zaunspannung angezeigt, trennen Sie den Zaun vom Gerät ab und messen Sie die Zaunspannung direkt an den Anschlussklemmen des Elektrozaungerätes zwischen Erd- und Zaunanschluss. Messen Sie nun Hochspannungsimpulse, liegt ein Fehler am Zaun oder/und an der Erdanlage vor. Messen Sie keine Hochspannungsimpulse, liegt ein Gerätefehler vor.